



DESCRIPTION

TEKNET est une solution aqueuse d'un acide inorganique avec inhibiteur de corrosion adapté au nettoyage des laitances de ciment ou béton sur les surfaces en métal, en brique ou en céramique..

Il ne présente aucun danger d'oxydation sur les parties métalliques et ferreuse.

CARACTERISTIQUES

Etat physique :Liquide

Couleur :Incolore

Densité (g/cm³, à 20°C) :1,07(=0,02)

PH (20°C) :≤ 1%

DOMAINE D'UTILISATION

Le **TEKNET** est utilisé pour le nettoyage de :

- Toupies de camions malaxeurs
- Bétonnières
- Nettoyant des surfaces souillées de laitance de ciment ou béton sur les tuiles, les briques, la céramique, le marbre, les pierres, les grues, les équipements métalliques, etc.

MODES D'EMPLOI

TEKNET peut être appliqué au pinceau ou pulvérisé sur de grandes surfaces, ou par immersion dans le cas de petits morceaux ou d'équipements métalliques.

Dans le cas où la dissolution des laitances devait être retardée, il suffit de diluer le produit avec de l'eau dans les rapports **1/1** ou **1/2**, selon la nécessité.

Après obtention du nettoyage souhaité, laver avec de l'eau jusqu'à élimination totale du **TEKNET**.

Quand le nettoyage est jugé suffisant et après lavage de l'excès de **TEKNET**, la réaction de dissolution s'arrête immédiatement.

CONSOMMATION

En moyenne 1kg de **TEKNET** permet de traiter 2 à 4 m² de surface, en fonction des conditions ambiantes, de la qualité du matériel et de l'état des surfaces à traiter.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Bidon de 20 Litres.
- Fût de 216 Litres.
- Cubi de 1000 Litres.

En lieu protégé du gel et de l'ensoleillement direct, à une température entre 5°C et 35°C le **TEKNET** se conserve une année.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

L'utilisation du **TEKNET** nécessite la protection des mains avec des gants en caoutchouc et des lunettes pour la protection des yeux.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau courante et recourir aux soins d'un médecin. En cas de contact avec la peau laver abondamment avec de l'eau et du savon de Marseille.

Se référer à la fiche de données de sécurité.



Siège & Usine :

B.P. 203 Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbes
Tél. : + 213 (0) 48 70 34 63
Fax : + 213 (0) 48 70 34 62
E-mail : info@teknachem.com
WWW.TEKNACHEM.COM

Antenne d'Alger :

Rue de la Soummam lot N° 06 Z.I. Oued Smar-Alger
Tél. /Fax : +213 (0) 23 92 05 62

Antenne de Sétif :

Zone d'Activité Artisanale 6^{ème} Tranche - Sétif
Tél. : + 213 (0) 36 93 90 10 - Fax : + 213 (0) 36 93 90 60

Les informations contenues dans la présente fiche technique, bien que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des tests préliminaires dans ses propres conditions d'emploi ou à faire appel à l'assistance technique de la société. Par conséquent la **TEKNACHEM ALGERIE SARL** décline toutes responsabilités pour l'emploi inapproprié du produit.



...pour une ...